

Подключение и настройка конференцсистемы

1. Собрать центральное оборудование.
2. В случае, если по ТЗ будет использоваться «**ПУЛЬТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ**», меняем кнопку делегата на кнопки председателя (скобка для замены прилагается с кнопкой председателя) и меняем положения «джамперов» снизу на пульте делегата. **У делегатского пульта: I – 1, II – 1; у председательского: I – 1, II – 3.**
3. Подключить пульта делегатов, (председателя) и переводчиков.
4. Проверить надежность соединения микрофонов с пультами.
(Затянуть колечки на микрофонах).
5. После того, как всё центральное оборудование собранно и к нему подключены все пульта делегатов и переводчиков, а также кабели с аудио сигналами (к звуковому микшеру на внешнюю акустику и к центральному оборудованию от звукового микшера - для переводчиков) – только тогда включаем электрическое питание на центральном оборудовании.

(Все манипуляции с пультами – добавить дополнительные или убрать не используемые – выполняем только НА ВЫКЛЮЧЕННОМ центральном оборудовании).

6. Запустить программу **DCN-SW Configuration**.
(В поле «Имя пользователя» - **admin**).
Открыть закладку «**ПЛАНЫ**».
Удалить с рабочего стола компьютера все предыдущие пульта.
Открыть закладку «**ЗАСЕДАНИЯ**».
Удалить все предыдущие заседания.
7. Сделать «**Default**» на DCN-CCU2.
8. Сделать «**Deinitialization**» на DCN-CCU2.
9. Добавить пульта делегатов в систему кратковременным нажатием на кнопку включения микрофона на пульте делегата.
10. Добавить пульта переводчиков в систему также нажатием кнопки включения микрофона на пульте переводчика.
Каждый последующий пульт переводчика добавляется только после того, как на предыдущем загорится надпись «**DESK NOT INSTALED**».
11. Из окна слева на рабочем столе компьютера добавляем прописанные пульта на рабочее поле сессии.
12. Открыть вкладку «**СИСТЕМА**». Назначить количество каналов.
13. Открыть вкладку «**ЗАСЕДАНИЯ**». Создать новое заседание, нажав на плюсики.
Назначить языки для каналов.
Назначаем на **кнопки «А» и «В»** пульта переводчика выводимые языки.

Вкладка «**ПЕРЕВОД**» - снимаем блокировки между кабинами и внутри кабины.

14. **Запустить программу DCN-SW Operator** (Модуль Оператора).

Вводим логин **admin**.

15. Переходим на вкладку заседание и запускаем заседание.

16. Разворачиваем окно программы на весь рабочий стол и

настраиваем параметры «круглого стола»:

Количество пультов делегатов, работающих одновременно;

«С запросом» или нет;

Функции пульта председателя, если он используется по ТЗ.

Просчет и установка задержек на излучателях.

Открываем папку «**Soft для расчетов**».

Открываем «**INT Tools**».

Запускаем **INT DSC _2.30**.

Выбираем первый пункт «**Measuring the Cable Length**».

Нажимаем «**Start**».

Слева вводим количество радиаторов и расстояние до них.

В столбиках справа будут показания задержек,

которые надо выставить на радиаторах.